

抜群の抑止力効果!!
万引・盗難にお困りなら

バッテリー
レス

ミテマスmini

低価格で
どこでも設置可能な
防犯モニター

優れた6つの特徴

低価格 / 簡単設置 / 縦横自由 / 音声案内
長時間録画 / 人感センサー

バッテリーレス

店舗セキュリティをより簡単に **新発売**

ミテマスmini



ミテマスmini は、どんな一瞬も見逃さない!



万引防止



書店

犯罪抑止
監視・管理



バックチェック



エレベーター



工場の危険エリア



セルフレジ

特徴 features

らくらく設置

工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給ONで自動起動、録画開始
電源供給OFFで自動シャットダウン
- 本体とカメラの一体型仕様
- 背面金具で取付 ※

※ VESA75×75 対応モニタ金具、
防犯カメラフィクサーなどで設置



外観イメージ



低コストで導入可能

ミテマス標準機より機能を集約、
製品小型化により安価でご提供

- 低価格で設置数増加により多くの場所を
カバーできるようになる
- 小型化で陳列の邪魔にならずに設置

人感センサー搭載

センサー機能により無駄なく
効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知音出力

※ ピンポン・いらっしゃいませ (音量可変)
センサー録画機能設定 (感知後約3分録画)

リアルタイムモニタ出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- モニタに監視映像が映ることでの
万引き等への高い犯罪抑止効果
- 年月日時分秒のモニタ表示、
録画可



総録画時間10日以上(目安) ※

長時間録画で安心

- 映像はSDカードに自動録画
- SDカード自動上書き設定

※ microSDXCカード 128GB 使用時



●スペック表

項目	内容	詳細
製品名	ミテマス mini	
型番	MTmini21	
基本機能	単体運用	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニター表示	カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能
	検知時自動録画 自動上書き録画	常時録画または人感センサー反応時のみ録画を選択可能 外部メモリー容量満杯時に自動上書き(古い順)
	人感センサー	検出距離 約5m以内 検出角度 約100度
	検知音出力	センサー反応時の音出力として「ピンポン」・「いらっしゃいませ、 ご来店有難うございます」を選択可能(音量可変)
	保護機能	・ボタン操作保護 電源ジャック/外部メモリー部のカバー センサー出力 センサー反応時に接点信号(絶縁型)を出力可能
録画部	外部メモリー	microSDHC・microSDXCカード: 16GB~128GBまで対応可能 圧縮方式: MP4
	録画時間	総録画時間: 10日以上(128GBメモリー搭載時の目安です) センサー連動録画モード時: 反応後 30秒/1分/3分間の録画を選択可能
	タイムスタンプ	年月日時分秒をモニタ上出力(録画データにも反映)

項目	内容	詳細
カメラ部	画素数	200万画素
	画角	垂直約112度 水平約58度(縦向き設置)
モニタ部	画面サイズ	7インチ
	視野角	上下左右約170度以上 ※IPS仕様
	画素数	1024 x 600
表示向き	モニタ上	ミラー表示(鏡写し表示) 録画映像 非ミラー表示(実像表示)
	録画映像	非ミラー表示(実像表示)
一般	外形・色	230(H)×118(W)×23(D)mm ホワイト(シボ有)
	質量	約370g
	取付仕様	取付穴: VESA規格(75×75mm) U1/4インチネジ(中央1カ所)
	電源	ACアダプター方式: DC出力5V 2A
	入出力端子	電源ジャック センサー出力ジャック microSDカード用ソケット
	動作環境	屋内用 温度: 0℃~40℃ 湿度: 85%以下(非結露)
付属品	ACアダプター、取扱説明書 注) microSDカード、取付金具は別売。	



株式会社アローテック

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17番5号 アイオス銀座

TEL 03-6264-7481

info@arrow-tech.jp